

附件一覽表：

如果加工安裝不當，造成連接接頭的損壞、缺失，可單獨訂購部件（包裝單位：100個/包）。

★為非庫存商品，如果訂購請與公司聯繫。

連接器	中心觸針	壓接套管
BCJ-C4	-	★V75001
BCJ-FC1	-	★BN7022
BCJ-FC1-7/16	-	★BN7022
BCJ-RUC1	-	★BN7024
BCP-B25F	B 11014E	★BN7029C
BCP-B25HD	B 11015E	BN7129
BCP-B3F	B 11015E	BN7003A
BCP-B4F	B 11016E	BN7015A
BCP-B5F	B11020D	B75004A
BCP-B53	B11020D	BN7046
BCP-C1	-	★BN7022
BCP-C25	★BN1018A	★BN7029C
BCP-C25F	B 11014E	★BN7029C
BCP-C25HDA	B 11015E	BN7129
BCP-C31	B 11014E	★BN7011
BCP-C3B	B 11014E	BN7003A
BCP-C3F	B 11015E	BN7003A
BCP-C4B	B 11015E	BN7015A
BCP-C4F	B 11016E	BN7015A
BCP-C52	B 11016E	★BN7014
BCP-C53A	B11020D	BN7046
BCP-C5B	B 11016E	BN7016
BCP-C5FA	B11020D	B75004A
BCP-C6HD	★BN1083A	★BN7074A
BCP-C77A	★B11016E	B75004A
BCP-C7A	★BN1011B	★BN7020A
BCP-C7FA	★BN1012B	★BN7021A
BCP-C7HD	★BN1082A	★BN7021A
BCP-LC3	B 11014E	BN7003A
BCP-LC3F	B11015E	BN7003A
BCP-LC5	B 11016E	BN7016
BCP-LC5F	B11020D	B75004A
BCP-PC3	B 11014E	BN7003A
BCP-PC3F	B11015E	BN7003A
BCP-PC4	B 11015E	BN7015A
BCP-PC4F	B11016E	BN7015A
BCP-PC5	B 11016E	BN7016
BCP-PC5F	B11020D	B75004A
BCP-VC3	B11014E	★BN7052A
BCP-VC5	B11016E	★BN7045A
BP-C3	★BN1023A	BN7003A
BP-C31	★BN1023A	★BN7011
BP-C4	★BN1024A	★BN7030A
BP-C5	★BN1025B	BN7016
BP-C51	★BN1025B	BN7002
BP-C5FA	★BN1016C	B75004A
BP-LC31	★BN1023A	★BN7011
BP-LC51	★BN1025B	BN7002
FP-C25HD	★BN1003B	BN7129
FP-C3	★BN1002B	BN7003A
FP-C31	★BN1002B	★BN7011
FP-C3F	★BN1003B	BN7003A
FP-C4	★BN1003B	BN7015A
FP-C4F	BN1004B	BN7015A
FP-C5	BN1004B	BN7016
FP-C52	BN1004B	★BN7014
FP-C5F	BN1005B	B75004A
FP-C7FA	★BN1030A	★BN7021A
MBCP-C25F	B11014E	★BN7029C
MBCP-C3F	B11015E	BN7003A
MBCP-C4	B11015E	BN7015A
MBCP-C4F	B11016E	BN7015A
MBCP-C5F	B11020D	B75004A
MCF-V5C3	★BN9082A	BN7003A
MCM-V5C3	★BN1069A	★BN7052A
MVP-C4	-	★V75001
NP-C31	★BN1020A	★BN7011
NP-C51	★BN1022A	BN7002
NP-C5F	★BN1115A	B75004A
NP-LC31	★BN1023A	★BN7011
NP-LC51	★BN1025B	BN7002
RCAP-C25HD	B 11015E	BN7129
RCAP-C3A	B11014E	BN7003A
RCAP-C3F	B11015E	BN7003A
RCAP-C3GS	★BN1093	★BN7079
RCAP-C4A	B11015E	BN7015A
RCAP-C4F	B11016E	BN7015A
RCAP-C5A	B11016E	BN7016
RCAP-C5F	B11020D	B75004A
SJ-C31	★BN9074A	★BN7011
SJ-C51	★BN9109A	BN7002
SMAJ-C3F	★BN9203	BN7003A
SMAJ-C51	★BN9204	BN7002
SMAJ-C5F	★BN9205	B75004A
SMAP-C1	-	BN7053
SMAP-C31A	★BN1058A	★BN7011
SMAP-C3F	★BN1140	BN7003A
SMAP-C51	★BN1059A	BN7002
SMAP-C5F	★BN1060A	B75004A
SP-C31	★BN1065A	★BN7011
SP-C51	★BN1061A	BN7002
SP-C5F	★BN1101A	B75004A
SPP-C31-CL	★BN1068A	★BN7011
SPP-C33-CL	★BN1068A	BN7016
TNP-C3	★BN1023A	BN7003A
TNP-C31	★BN1023A	★BN7011
TNP-C4	★BN1024A	★BN7030A
TNP-C5	★BN1025B	BN7016
TNP-C51	★BN1025B	BN7002
TNP-C5F	★BN1016C	B75004A
TNP-LC31	★BN1023A	★BN7011
TNP-LC51	★BN1025B	BN7002
VP-C4A	-	★V75001
VWP-C4A	-	★V75001

75Ω

型號 (斜體為通用名稱)	BNC型						F頭	RCA	其他		適用壓接 模組	理想的壓接 高度值(mm)	
	(公)連接接頭								焊接型	壓接型			壓接型
	壓接型												
	B系列	C系列 VC系列	PC系列	MD系列	LC系列	焊接型							
1.5C	L-1.5C2VS										TCD-1DB	—	
	1.5C-2V					(*1) BCP-C1	BCJ-FC1 BCJ-FC1-7/16 BCJ-RUC1						
	V*-1.5C												
2.5C	L-2.5C2V		BCP-C25									1.40~1.47	
	2.5C-2V												
	L-2.5CFB	BCP-B25F	BCP-C25F		MBCP-C25F								
	L-2.5CHD	BCP-B25HD	BCP-C25HDA					FP-C25HD	RCAP-C25HD				
3C	L-3C2V									MCF-V5C3		1.40~1.50	
	L-3C2VS		BCP-C3B										
	3C-2V												
	V3-3C			BCP-PC3		BCP-LC3		FP-C3	RCAP-C3A				
	V4-3C		BCP-C3B										
	V5-3C		BCP-VC3							MCM-V5C3 MCF-V5C3			
	L-3CFB	BCP-B3F	BCP-C3F	BCP-PC3F	MBCP-C3F	BCP-LC3F	(*2) BCP-H3B BCP-H5/1						
	LS-3CFB							FP-C3F	RCAP-C3F				
	V*-3CFB			BCP-PC3F									
	L-3CFW						(*2)BCP-H31F						
	L-3C2W												
	3C-2W		BCP-C31					FP-C31		SPP-C31-CL		1.40~1.50 (SPP-C31-CL, SPP-C33-CL是 1.40~1.47)	
	L-3C2T												
	3C-2T		BCP-C33A							SPP-C33-CL		TCD-35CA	
4C	LV-61S										(*3)VP-C4A VWP-C4A	TCD-4CA 或 TCD-451CA	1.40~1.50
	RG-59B/U		BCP-C4B	BCP-PC4	MBCP-C4		BCJ-C4	FP-C4	RCAP-C4A		(*4)MVP-C4		
	L-4CFB	BCP-B4F											
	LS-4CFB				MBCP-C4F								
	S-4C-FB		BCP-C4F	BCP-PC4F				FP-C4F	RCAP-C4F				
	TVEFCX												
	V*-4CFB												
	L-4.5CHD	BCP-B53	BCP-C53A										
5C	L-5C2V											TCD-35CA	
	L-5C2VS		BCP-C5B										
	5C-2V			BCP-PC5		BCP-LC5	(*2) BCP-H5B BCP-H5/1	FP-C5	RCAP-C5A				
	V*-5C		BCP-C5B BCP-VC5										
	L-5CFW						(*2)BCP-H51F						
	L-5C2W		BCP-C52					FP-C52				TCD-451CA	
	5C-2W												
	L-5CFB	BCP-B5F										TCD-5CF 或 TCD-55FA (BCP-PC5F是 TCD-35CA)	
	LS-5CFB												
	5C-FB		BCP-C5FA	BCP-PC5F	MBCP-C5F	BCP-LC5F	(*2) BCP-H5B BCP-H5/1 BCP-H51F	FP-C5F	RCAP-C5F				
	S-5C-FB												
	V*-5CFB												
6C	L-6CHD		BCP-C6HD									TCD-67HD	2.15~2.25
7C	7C-2V		BCP-C7A										1.90~2.00
	L-7CFB												
	7C-FB		BCP-C7FA					FP-C7FA					
	S-7C-FB												
	L-7CHD		BCP-C7HD									TCD-67HD	2.15~2.25
8C	L型CHD										(*2)NCP-H8HD		—

50Ω

型號 (斜體為通用名稱)	BNC型		TNC型		N型		S型		SMA型			適用壓接 模組	理想的壓接 高度值(mm)	
	壓接型		壓接型		壓接型		壓接型		壓接型		焊接型			
	直型	L型	直型	L型	直型	L型	直型	(母)連接接頭	直型	(母)連接接頭				
1.5D	1.5D-QEW											SMAP-C1	TCD-1DB	—
3D	L-3D2V	BP-C3		TNP-C3									TCD-35D	2.00~2.10
	3D-2V													
	L-3DFB									SMAP-C3F	SMAJ-C3F		TCD-35DF	
	L-3D2W	BP-C31	BP-LC31	TNP-C31	TNP-LC31	NP-C31	NP-LC31	SP-C31	SJ-C31	SMAP-C31A			TCD-3151D	
4D	RG-58C/U	BP-C4		TNP-C4									TCD-35D	
	RG-58A/U													
5D	L-5D2V	BP-C5		TNP-C5										2.15~2.25
	5D-2V													
	L-5DFB	BP-C5FA		TNP-C5F		NP-C5F		SP-C5F		SMAP-C5F	SMAJ-C5F		TCD-35DF 或 TCD-55FA	
	5D-FB													
	L-5D2W	BP-C51	BP-LC51	TNP-C51	TNP-LC51	NP-C51	NP-LC51	SP-C51	SJ-C51	SMAP-C51	SMAJ-C51		TCD-3151D	2.00~2.10
	5D-2W													
8D	L-8DFB							SP-C8F					TCD-8DF	3.15~3.25

*1中心頂針是焊接的*2不需使用壓接工具*3無法與MD系列互換

*4MD系列專用，但無法與DV系列互換